La presente configurazione permette di configurare e sincronizzare sul proprio dispositivo Android la casella di posta elettronica *@univaq.it*, nonché i contatti e il calendario.

1. Accedere sul proprio device all'applicazione E-mail/Mail presente nell'elenco delle applicazioni



2. Aggiungere un nuovo account e selezionare la voce Exchange

Solo em	ergenza 🌒		Ŋ 鴍 🗋 100% 🔳	08:48
Aggi	ungi acco	ount		
E	Exchange	2		
•	Gmail			
	Hotmail			
Yahoor	Yahoo			
	Altri			
	\triangleleft	0		

3. Inserire la propria e-mail completa del suffisso *@univaq.it* e la password

Solo	emerge	enza 🌒				R	12D	99% 🔳	08:49
~	Aç	ggiur	ngi u	n ac	cou	nt E	xcha	nge	
nor	ne.co	gnon	ne@u	iniva	q.it				
nor	me.co	gnon	ne@u	Iniva	q.it			0.07	3
		•••						2	R
				AC	CEDI				
						-	-		-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
% q	ŵ	ě	r	t [] y	ů	i	{ 0) p
0	a s	# 8 6 0	ź	ŕ	g	⁺ h	= j	(k	
			e K	" C	v	: b	; n	/ m	$\overline{\times}$
123	0	\$		۵	wiftKey	/		,17 •	4
		∇			0				

4. Accettare eventuali richieste di accesso a internet e/o accesso ai dati



5. Successivamente inserire tutte le informazioni richieste per la configurazione: indirizzo e-mail, nome utente (che coincide con l'indirizzo e-mail), password, server, porta e tipo di sicurezza.

Solo emergenza 🌒	🗋 🛜 🗋 99% 💼 I 08:53
 Impostazione accou 	int
Indirizzo email	R
nome.cognome@univaq.it	り
Nome dominio	
Nome utente	
nome.cognome@univaq.it	
Password	
	Sec.
Server	
outlook.office365.com	
Porta	
443	
Tipo di sicurezza	SSL/TLS >
Certificato client	Nessuno
INDIETRO	AVANTI

6. Proseguire con la configurazione cliccando su Avanti

Solo emergenza 🌒	🗋 🛜 🗋 99% 🔲 • 08:53
Impostazione accor	unt
Nome dominio	
Nome utente	
nome.cognome@univaq.it	
Password	
	S.
Server	
outlook.office365.com	
Porta	
443	
Tipo di sicurezza	SSL/TLS >
Certificato client	Nessuno >
ID dispositivo mobile	androidc1492201291
INDIETRO	

- 7. Modificare le impostazioni dell'account secondo le proprie preferenze:
 - a. Frequenza di controllo della Posta in Arrivo
 - b. Intervallo di sincronizzazione delle e-mail
 - c. Notifiche
 - d. Sincronizzazione dei contatti
 - e. Sincronizzazione del calendario
 - f. Sincronizzazione delle e-mail (dovrebbe essere spuntato di default)

Quindi cliccare su Avanti



IMPORTANTE

Al termine della configurazione sarà richiesto, da parte di Exchange, *l'accesso amministratore al dispositivo*. Se non viene attivato questo accesso, la configurazione non sarà salvata e non sarà possibile pertanto ricevere/sincronizzare la posta, il calendario e i contatti con il proprio dispositivo. Pertanto, bisogna attivare l'accesso amministratore.

Attivare amministratore dispositivo? Posta Posta server outlook office365.com richiede che tu onsentra il controllo remoto di alcune funzionalità di curezza dei tuo dispositivo Android. attivazione di questo amministratore consentirà positivazione E-mail di eseguire le seguento prazioni: Concola tutti i dati dei telefono senza preavviso eseguendo un controra la numero di password errate immessi nelle password ne INI dei blocco schermo. Dintora la lunghezza e i caratteri ammessi nelle password care e quando si blocca lo schermo Dintora la lungero di password errate immessi per posto e se vengono immesse troppe password care. Dintora la turdi di ablocco dello schermo Dintora la numero di password errate immessi per posto activati di di dei telefono e ancelei a tutti dei telefono e vengono immesse troppe password care. Dintora contenza password blocco schermo Cambia la frequenza di modifica di password. PIN o sequenza dei blocco schermo. Dintora contenza password blocco schermo Cambia la frequenza di modifica di password. PIN o sequenza dei blocco schermo. Dintora la fundifica di password. PIN o sequenza dei blocco schermo. Dintora la fundifica di password. PIN o sequenza dei blocco schermo. Dintora la fundifica di password. PIN o sequenza dei blocco schermo. Dintora la fundifica di password. PIN o sequenza dei blocco schermo. Dintora dei blocco schermo.	olo er	nergenza 🌒		N 🗟 🗋 98% 🔳	09:24
<section-header><section-header><text><text><section-header><section-header><section-header><section-header><text><text><text><text></text></text></text></text></section-header></section-header></section-header></section-header></text></text></section-header></section-header>	\leftarrow	Attivare a	mministra	tore dispositi	ivo?
server outlook office365.com richiede che tu onsenta il controllo remoto di alcune funzionalità di curezza del tuo dispositivo Android. attivazione di questo amministratore consentirà paplicazione E-mail di eseguire le seguenti perazioni: Cancella tutti i dati Cancella I dati dei telefono senza preavviso eseguendo un riprismo dati di fabbrica. Montora la lumphezza e i caratteri ammessi nelle password en el PIN del blocco schermo. Montora tentativi di sblocco dello schermo Montora li numero di password errate immesse per soloccare i telefono e blocca li telefono e cancella tutti di dati dei telefono se vengono immesse troppe password errate. Blocca lo schermo Controlla come e quando si blocca lo schermo Cambia la frequenza di modifica di password, PIN o sequenza dei blocco schermo. Imposta crittografia archivio Into a rittora fa archivio ATTIVA ANNULLA		Posta			
Artivazione di questo amministratore consentirà l'applicazione E-mail di eseguire le seguenti perazioni: Cancella tutti i dati Cancella tati del telefono senza preavviso eseguendo un ripristino dati di fabbrica: Montora tengote password en el NI del blocco schermo. Montora tentativi di sblocco dello schermo Antora in numero di password erate immesse per sbloccare i telefono e blocco al telefono o cancella tutti di erate. Blocca lo schermo Controlla come e quando si blocca lo schermo Cancela blocco schermo. Antoria di hodera di modifica di password, PIN o sequenza del blocco schermo. Montora e rittografia archivio ATTIVA	II se cor sice	rver outlook.off senta il controll urezza del tuo di	fice365.com r o remoto di a ispositivo Anc	ichiede che tu Icune funzionalità (Iroid.	di
Cancella tutti i dati Cancella i dati del telefono senza preavviso eseguendo un ipristino dati di fabbrica Montoral a lunghezza e i caratteri ammessi nelle password can el PIN del blocco schermo. Montora tentativi di sblocco dello schermo Montora i tunero di password errate immesse per sboccare il telefono e eblocca il telefono o cancella tutti dati del telefono se vengono immesse troppe password errate. Blocca lo schermo Controlla come e quando si blocca lo schermo Cambia la frequenza di modifica di password, PIN o sequenza del blocco schermo. Imposta crittografia archivio Montora Haruna di Cancella tutti di ALTIVA ANNULLA	L'at all'a ope	tivazione di que applicazione E-m razioni:	sto amministi nail di eseguir	ratore consentirà e le seguenti	
Carcella i dati dei Helefono senza preavviso eseguendo un ripristino dati di fabbica: Imposta regole password Controlla la lunghezza e i caratteri ammessi nelle password en el PIN dei blocco schermo. Monitora tentativi di sblocco dello schermo Monitora i numero di password erate immesse per sbloccare il telefono o cancella tutti dei telefono se vengono immesse troppe password erate immesse per sbloccare il telefono se vengono immesse troppe password erate. Blocca lo schermo Controlla come e quando si blocca lo schermo Cambia la frequenza di modifica di password, PIN o sequenza dei blocco schermo. Imposta scadenza password blocco schermo Cambia la frequenza di modifica di password, PIN o sequenza dei blocco schermo. MINOLLA		Cancella tutti	i dati		
Imposta regole password Anticola la lunghezza e i caratteri ammessi nelle password e nei PIN del blocco schermo. Monitora I entattivi di sblocco dello schermo Monitora I numero di password errate immesse per sbloccare il telefono e blocca il telefono o cancella tutti i dati del telefono se vengono immesse troppe password, errate. Boto schermo Combia la frequenza di modifica di password, PIN o sequenza del blocco schermo. Imposta crittografia archivio Matrixa Anticoa Ant		Cancella i dati del ripristino dati di fa	telefono senza abbrica	preavviso eseguendo	un
Controlla la lunghezza e i caratteri ammessi nelle password e nei PIN del blocco schermo. Monitora i numero di password errate immesse per sboccare ii telefono e blocca ii telefono o cancella tutti dati del telefono se vengono immesse troppe password dati del telefono se vengono immesse troppe password errate. Blocca lo schermo Combia la frequenza di modifica di password, PIN o sequenza del blocco schermo. Imposta crittografia archivio ATTIVA ANNULLA		Imposta rego	le password		
Monitora tentativi di sblocco dello schermo Monitora il numero di password errate immesse per sbloccare il telefono e biocca il telefono o cancella tutti i dati del telefono se vengono immesse troppe password errate. Blocca lo schermo Controlla come e quando si blocca lo schermo Cambia la frequenza di modifica di password, PIN o sequenza del blocco schermo. Imposta crittografia archivio ATTIVA ANNULLA		Controlla la lungh e nei PIN del bloc	ezza e i caratter co schermo.	i ammessi nelle passv	vord
Monitora il numero di password errate immesse per sbioccare il telefono e biocca il telefono o cancella tutti i dati dei telefono se vengono immesse troppe password errate. Biocca lo schermo Controlla come e quando si blocca lo schermo Combia la frequenza di modifica di password , PIN o sequenza dei blocco schermo. Imposta crittografia archivio MATIVA ANNULLA		Monitora tent	ativi di sbloc	co dello schermo)
Blocca lo schermo Controlla come e quando si blocca lo schermo Cambia la frequenza di modifica di password, PIN o sequenza del blocco schermo. Imposta crittografia archivio NATTIVA ANNULLA		Monitora il numer sbloccare il telefo dati del telefono s errate.	o di password e no e blocca il te se vengono imm	rrate immesse per elefono o cancella tutt lesse troppe password	1
Imposta scadenza password blocco schermo Cambia la frequenza di modifica di password, PIN o sequenza del blocco schermo. Imposta crittografia archivio ATTIVA ANNULLA	0	Blocca lo sch Controlla come e	ermo quando si bloco	a lo schermo	
ATTIVA ANNULLA	0	Imposta scad Cambia la freque sequenza del blo	enza passwo nza di modifica cco schermo.	ord blocco scherr di password, PIN o	no
ATTIVA	0	Imposta critto	ografia archiv	/io	
ANNULLA			ATTIVA		
			ANNULLA		
		<1	0		